



USB Device Update Utility

使用說明書

Traditional Chinese

注意

- 更新韌體前請先詳閱本說明書。
- 產品更新時，所有功能將無法使用。
- 請勿於更新時拔除連接產品至電腦的USB線。
- 請勿於更新時關閉電腦電源。
- 請確認僅有一組欲更新的產品連接至電腦。若同時有多組可更新的產品連接至電腦，USB Device Update Utility將無法偵測設備。
- 在某些情況下，電腦或使用資安軟體的防火牆設定可能會阻擋USB Device Update Utility啟動。在此情況下，請檢查防火牆設定並確保啟用USB Device Update Utility的通訊設定。相關詳情請參閱電腦設備或資安軟體的使用說明書。
- 視使用的作業系統及各式資安軟體不同，可能會於設定期間出現是否啟用通訊的確認視窗。若出現該視窗，請確認通訊已設定為啟用。
- 若更新失敗且產品未啟動，請聯絡您當地的鐵三角經銷商。

安裝USB Device Update Utility

如使用Windows

支援的作業系統及建議的顯示器解析度顯示如下（請確認本產品的網頁取得最新資訊）：

- Windows 10（64位元）、Windows 11
- 建議顯示器解析度：1920×1080或以上

1 下載USB Device Update Utility安裝程式至Windows電腦。

- 造訪您所在國家或地區的鐵三角網站（https://www.audio-technica.com/world_map/）。

2 將下載的ZIP檔案解壓縮，並執行「USBDeviceUpdateUtility-vXXX-Setup.exe」。

3 選擇用於設定的語言，並點選「OK」。

- 此時將顯示安裝精靈。

4 依畫面說明安裝USB Device Update Utility。

- 若於設定期間勾選「Create a desktop shortcut」，將於完成安裝時於桌面上建立USB Device Update Utility的捷徑。

如使用Mac

支援的作業系統及建議的顯示器解析度顯示如下（請確認本產品的網頁取得最新資訊）：

- macOS Ventura、macOS Sonoma（Intel和Apple silicon均支援）
- 建議顯示器解析度：1920×1080或以上

1 下載USB Device Update Utility安裝程式至Mac電腦。

- 造訪您所在國家或地區的鐵三角網站（https://www.audio-technica.com/world_map/）。

2 開啟下載的檔案(USBDeviceUpdateUtility-vXXX-Setup.dmg)。

3 執行安裝程式(USBDeviceUpdateUtility-vXXX-Setup.pkg)。

- 此時將顯示安裝精靈。

4 依畫面說明安裝USB Device Update Utility。

- 應用程式將安裝在「應用程式」資料夾中。

更新韌體

本說明書將使用AT2040USB作為範例。目前僅AT2020USB-XP需要使用到本產品。請依照下列步驟以更新韌體。提醒您，下方所使用的擷取畫面僅適用於Windows系統。

1 使用USB線將要更新韌體的產品連接至電腦。

- 如需連接產品方式的詳細資訊，請參閱產品使用說明書。
- 請確認僅有一組欲更新的產品連接至電腦。若同時有多組可更新的产品連接至電腦，USB Device Update Utility將顯示無法偵測設備的錯誤訊息。有關詳細資訊，請參閱「若偵測到兩部以上的設備」（第7頁）。

2 啟動「USB Device Update Utility」。



» 若偵測到要更新的产品，將在「連接設備」和「目前韌體版本」欄位中顯示詳細資訊。

3 確定最新韌體顯示在「要更新的韌體」後，按一下「更新」。

- 將自動從伺服器檢查最新韌體。
- 如果版本未顯示，按一下「重新整理」。
- 如果您想要使用從本公司網站下載的韌體更新/降級韌體，按一下「瀏覽」。

更新韌體



4 點選「執行」。



» 韌體更新將開始。

如為AT2020USB-XP

在更新的同時，需要操作產品。依畫面說明操作，並在必要時按下靜音開關。當產品上的指示燈亮起白燈時，按一下「下一步」。在操作期間，請勿將產品與電腦間的連接線拔下。

更新韌體



- 5 拔除連接在您的電腦上的USB線，然後再次將USB線連接至商品上，按一下「確定」。

更新韌體



›› 產品將重新啟動，韌體更新將開始。

6 韌體更新完成後，將顯示下列畫面。按一下「確定」完成更新。



- 請勿在更新時拔除連接產品至電腦的USB線。
- 請勿在更新時關閉電腦電源。
- 若在更新時顯示「錯誤」，請依畫面說明進行並重新執行更新作業。

若偵測到兩部以上的設備

若連接兩部以上要更新的設備，將暫停設備偵測並顯示錯誤。若發生此狀況，請執行下列程序連接適當的設備並完成操作。

- 1 確定只連接您要更新的設備後，按一下「確定」。



- 2 按一下「偵測」。



» 此時會偵測到要更新的設備，並將在「連接設備」和「目前韌體版本」欄位中顯示詳細資訊。

更新韌體

- 進行「更新韌體」(第3頁) 的步驟3，繼續韌體更新作業。

其他功能

變更顯示語言

- 1** 按一下畫面左上方的選單圖示。
- 2** 在「語言」中選擇要使用的語言。
 >> 將套用選擇的語言。

檢查軟體版本

- 1** 按一下畫面左上方的選單圖示。
- 2** 按一下「應用程式資訊」。
 >> 此時將顯示顯示USB Device Update Utility軟體版本的應用程式資訊視窗。
- 3** 按一下「關閉」。

檢查使用說明書

提供如何在程式視窗內查閱本份USB Device Update Utility使用說明書的方式。

- 1** 按一下畫面左上方的選單圖示。
- 2** 按一下「使用說明書」。
 >> 將顯示線上使用說明書。

株式会社オーディオテクニカ

〒194-8666 東京都町田市西成瀬2-46-1
www.audio-technica.co.jp

Audio-Technica Corporation

2-46-1 Nishi-naruse, Machida, Tokyo 194-8666, Japan
www.audio-technica.com
©2024 Audio-Technica Corporation
Global Support Contact: www.at-globalsupport.com

351705540-10-02 ver.1 2023.11.15
ver.2 2024.04.01