

赤外線コードレス・マイクロホンシステム互換表

送受信周波数帯			AT-CLM700T/A, B	AT-CLM700TS/A, B	AT-CLM700TX	AT-CLM900T	AT-CR700	AT-CR700FH	AT724RXMK2	AT728FH	AT-CLM770T/A, B	AT-CLM990T	AT-CR770	AT725RXMK2	AT-CR999	AT999RX
	名称	機種名														
2MHz帯	マイクロホン	AT-CLM700T/A, B	—	—	—	—	◎	◎	◎	◎	—	—	×	×	○	○
		AT-CLM700TS/A, B	—	—	—	—	◎	◎	◎	◎	—	—	×	×	○	○
		AT-CLM700TX	—	—	—	—	◎	◎	◎	◎	—	—	×	×	○	○
		AT-CLM900T	—	—	—	—	○	○	○	○	—	—	×	×	◎	◎
	レシーバー	AT-CR700	◎	◎	◎	○	—	—	◎	◎	×	×	—	×	—	○
		AT-CR700FH	◎	◎	◎	○	—	—	◎	◎	×	×	—	×	—	○
	受光ユニット	AT724RXMK2	◎	◎	◎	○	◎	◎	—	—	×	×	×	—	△	—
		AT728FH	◎	◎	◎	○	◎	◎	—	—	×	×	×	—	△	—
3MHz帯	マイクロホン	AT-CLM770T/A, B	—	—	—	—	×	×	×	×	—	—	◎	◎	○	○
		AT-CLM990T	—	—	—	—	×	×	×	×	—	—	○	○	◎	◎
	レシーバー	AT-CR770	×	×	×	×	—	—	×	×	◎	○	◎	◎	○	○
	受光ユニット	AT725RXMK2	×	×	×	×	×	×	—	—	◎	○	◎	—	△	—
2/3MHz帯	レシーバー	AT-CR999	○	○	○	◎	—	—	△	△	○	◎	—	△	—	◎
	受光ユニット	AT999RX	○	○	○	◎	○	○	—	—	○	◎	○	—	◎	—

◎：各シリーズ(AT-CLM900/700/770シリーズ)純正同士の組み合わせです。

○：AT-CLM900シリーズとAT-CLM700/770シリーズの同じ周波数同士(2MHz、3MHz)の組み合わせです。

△：レシーバーと受光ユニットの組み合わせで一部使用できないチャンネルが発生します。

×：使用できません。

※AT-CR999は1,2ch.→2MHz帯、3,4ch.→3MHz帯と分かれていますのでそれぞれの周波数帯域に合った受光ユニットを接続する必要があります。