



3000 Digital ワイヤレスシステム チャンネルプラン

Digital 方式の B 帯 (806.125 ~ 809.750) 周波数プランは以下となります。

同時運用波数	Nomal Mode									HD Mode	
	5	5	5	5	5	5	10	10	10	15	15
SCAN Group	BA	BB	BC	BD	BE	BF	BG	BH	BI	BJ	BK
806.125						BF1	BG1			BJ1	
806.250				BD1				BH1			BK1
806.375		BB1							BI1	BJ2	
806.500					BE1		BG2				BK2
806.625			BC1					BH2		BJ3	
806.750	BA1								BI2		BK3
806.875						BF2	BG3			BJ4	
807.000				BD2				BH3			BK4
807.125		BB2							BI3	BJ5	
807.250					BE2		BG4				BK5
807.375			BC2					BH4		BJ6	
807.500	BA2								BI4		BK6
807.625						BF3	BG5			BJ7	
807.750				BD3				BH5			BK7
807.875		BB3							BI5	BJ8	
808.000					BE3		BG6				BK8
808.125			BC3					BH6		BJ9	
808.250	BA3								BI6		BK9
808.375						BF4	BG7			BJ10	
808.500				BD4				BH7			BK10
808.625		BB4							BI7	BJ11	
808.750					BE4		BG8				BK11
808.875			BC4					BH8		BJ12	
809.000	BA4								BI8		BK12
809.125						BF5	BG9			BJ13	
809.250				BD5				BH9			BK13
809.375		BB5							BI9	BJ14	
809.500					BE5		BG10				BK14
809.625			BC5					BH10		BJ15	
809.750	BA5								BI10		BK15



アナログワイヤレスシステムとの混在運用について

3000Digital ワイヤレスシステムとアナログワイヤレスシステムを混在して使用する場合は、アナログシステムのチャンネルプランに準拠することになります。

右記のとおり、同一空間では同時に最大6波の運用となります。

3000Digital シリーズの周波数間隔は 375kHz 以上が必要となりますので、グレー色になっているチャンネルについては同時にはご使用になれません。

上記チャンネルを同時に使用する場合は、どちらもアナログワイヤレスシステムを使用するように設定してください。

同時運用波数	B1	B2	B3	B4	B5	B6
806.125	B11					
806.250		B21				
806.375	B12					
806.500		B22				
806.625			B31			
806.750				B41		
806.875			B32			
807.000		B23				
807.125	B13					
807.250						B61
807.375			B33			
807.500				B42		
807.625					B51	
807.750	B14					
807.875		B24				
808.000				B43		
808.125					B52	
808.250			B34			
808.375					B53	
808.500		B25				
808.625			B35			
808.750					B54	
808.875		B26				
809.000	B15					
809.125				B44		
809.250			B36			
809.375				B45		
809.500	B16					
809.625					B55	
809.750				B46		