

赤外線コードレス・マイクロホンシステム互換表

| 送受信周波数帯 | | | AT-CLM700T/A, B | AT-CLM700TS/A, B | AT-CLM700TX | AT-CLM900T | AT-CR700 | AT-CR700FH | AT724RXMK2 | AT728FH | AT-CLM770T/A, B | AT-CLM990T | AT-CR770 | AT725RXMK2 | AT-CR999 | AT999RX |
|---------|--------|------------------|-----------------|------------------|-------------|------------|----------|------------|------------|---------|-----------------|------------|----------|------------|----------|---------|
| | 名称 | 機種名 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2MHz帯 | マイクロホン | AT-CLM700T/A, B | — | — | — | — | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | — | — | × | × | ○ | ○ |
| | | AT-CLM700TS/A, B | — | — | — | — | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | — | — | × | × | ○ | ○ |
| | | AT-CLM700TX | — | — | — | — | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | — | — | × | × | ○ | ○ |
| | | AT-CLM900T | — | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | × | × | ◎ | ◎ |
| | レシーバー | AT-CR700 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | — | — | ◎ | ◎ | × | × | — | × | — | ○ |
| | | AT-CR700FH | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | — | — | ◎ | ◎ | × | × | — | × | — | ○ |
| | 受光ユニット | AT724RXMK2 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | — | — | × | × | × | — | △ | — |
| | | AT728FH | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | — | — | × | × | × | — | △ | — |
| 3MHz帯 | マイクロホン | AT-CLM770T/A, B | — | — | — | — | × | × | × | × | — | — | ◎ | ◎ | ○ | ○ |
| | | AT-CLM990T | — | — | — | — | × | × | × | × | — | — | ○ | ○ | ◎ | ◎ |
| | レシーバー | AT-CR770 | × | × | × | × | — | — | × | × | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ |
| | 受光ユニット | AT725RXMK2 | × | × | × | × | × | × | — | — | ◎ | ○ | ◎ | — | △ | — |
| 2/3MHz帯 | レシーバー | AT-CR999 | ○ | ○ | ○ | ◎ | — | — | △ | △ | ○ | ◎ | — | △ | — | ◎ |
| | 受光ユニット | AT999RX | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | — | — | ○ | ◎ | ○ | — | ◎ | — |

◎：各シリーズ(AT-CLM900/700/770シリーズ)純正同士の組み合わせです。

○：AT-CLM900シリーズとAT-CLM700/770シリーズの同じ周波数同士(2MHz、3MHz)の組み合わせです。

△：レシーバーと受光ユニットの組み合わせで一部使用できないチャンネルが発生します。

×：使用できません。

※AT-CR999は1,2ch.→2MHz帯、3,4ch.→3MHz帯と分かれていますのでそれぞれの周波数帯域に合った受光ユニットを接続する必要があります。